

Ausrüstung mit Seriennummern

in folgenden Bereichen können Ausrüstungen mit Seriennummern Verwaltet werden.

- Lieferantenbestellung
- Lieferschein
- Kundenrechnung

Lieferantenbestellung

- Lieferantenbestellung wie gewohnt erstellen
- Auf den Reiter „Ausrüstungen“ wechseln
- Im Feld „Eingabe-Seriennummer (extern) die gewünschten Seriennummern eintragen.
- Gruppen von Seriennummern müssen derzeit nach folgendem Schema mit Semikolon „;“ getrennt eingetragen werden. Z.B.: 001;002;003;004;005;006;007
- Den Status im Dropdown auf „bestellt“ setzen

Bestellung Auftrag Übersicht Kontakte/Adressen **Ausrüstungen** Hinweise Verknüpfte Dokumente Ereignisse/Terminplan

490141

Fremdbelegnummer : Fremd123
Geschäftspartner : Muster
Projekt : PJ1901-0003 - xxxx

Zurück zur Liste

Bestellt - wartet auf Eingang/Bestätigung

Bezeichnung	Modus der Serialisierung der Ausrüstung	Version des Produktes	Menge	Lager
- Muster Produkt (1)	Eingabe-Seriennummer (extern)		1	<input type="checkbox"/> Legen Sie die entsprechende Bestandsbewegung an

Client : Zeitpunkt am Anfang : 30.04.2021 Zeitpunkt am Ende :

- Wenn die Ware erhalten ist mit dem Button „Ware erhalten“ oder den Reiter „Wareneingang“ öffnen
- Ware in gewünschtes Lager einbuchen
- Auf die Liste der Ausrüstungen wechseln und diese nach den erstellten Ausrüstungen filtern
- Angaben zum Lager und den beiden Status Einträgen „Im Lager“ „Bestätigt“ hinzufügen → Nicht vergessen auf der rechten Seite in der Liste die Ausrüstungen vorher zu markieren
- Nach dem aktualisieren sollten die Ausrüstungen im Lieferschein zur Verfügung stehen

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:ausuestungen&rev=1619978724>

Last update: **2021/05/02 20:05**