

# Ausrüstung mit Seriennummern

in folgenden Bereichen können Ausrüstungen mit Seriennummern Verwaltet werden.

- Lieferantenbestellung
- Lieferschein
- Kundenrechnung

## Lieferantenbestellung

- Lieferantenbestellung wie gewohnt erstellen
- Auf den Reiter „Ausrüstungen“ wechseln
- Im Feld „Eingabe-Seriennummer (extern) die gewünschten Seriennummern eintragen.
- Gruppen von Seriennummern müssen derzeit nach folgendem Schema mit Semikolon „;“ getrennt eingetragen werden. Z.B.: 001;002;003;004;005;006;007
- Den Status im Dropdown auf „bestellt“ setzen

The screenshot shows a software interface for managing equipment. At the top, there are several tabs: Bestellung, Auftrag Übersicht, Kontakte/Adressen, **Ausrüstungen**, Hinweise, Verknüpfte Dokumente, and Ereignisse/Terminplan. The 'Ausrüstungen' tab is currently active. Below the tabs, there's a header with a document icon and the number '490141'. To the right of the header are links for 'Zurück zur Liste' and 'Bestellt - wartet auf Eingang/Bestätigung'. The main area contains a table with columns: Bezeichnung, Modus der Serialisierung der Ausrüstung, Version des Produktes, Menge, and Lager. There is also a checkbox for 'Legen Sie die entsprechende Bestandsbewegung an'. At the bottom of the table, there are fields for 'Client', 'Zeitpunkt am Anfang', 'Zeitpunkt am Ende', and a date field '30.04.2021'.

- Wenn die Ware erhalten ist mit dem Button „Ware erhalten“ oder den Reiter „Wareneingang“ öffnen
- Ware in gewünschtes Lager einbuchen
- Auf die Liste der Ausrüstungen wechseln und diese nach den erstellten Ausrüstungen filtern
- Angaben zum Lager und den beiden Status Einträgen „Im Lager“ „Bestätigt“ hinzufügen → Nicht vergessen auf der rechten Seite in der Liste die Ausrüstungen vorher zu markieren
- Nach dem aktualisieren sollten die Ausrüstungen im Lieferschein zur Verfügung stehen

From:  
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:  
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:ausuestungen&rev=1619978766>

Last update: **2021/05/02 20:06**

