

Ausrüstung mit Seriennummern

in folgenden Bereichen können Ausrüstungen mit Seriennummern Verwaltet werden.

- Lieferantenbestellung
- Lieferschein
- Kundenrechnung

Lieferantenbestellung

- Lieferantenbestellung wie gewohnt erstellen
- Auf den Reiter „Ausrüstungen“ wechseln
- Im Feld „Eingabe-Seriennummer (extern) die gewünschten Seriennummern eintragen.
- Gruppen von Seriennummern müssen derzeit nach folgendem Schema mit Semikolon „;“ getrennt eingetragen werden. Z.B.: 001;002;003;004;005;006;007
- Den Status im Dropdown auf „bestellt“ setzen



- Wenn die Ware erhalten ist mit dem Button „Ware erhalten“ oder den Reiter „Wareneingang“ öffnen
- Ware in gewünschtes Lager einbuchen
- Auf die Liste der Ausrüstungen wechseln und diese nach den erstellten Ausrüstungen filtern



- Angaben zum Lager und den beiden Status Einträgen „Im Lager“ „Bestätigt“ hinzufügen →Nicht vergessen auf der rechten Seite in der Liste die Ausrüstungen vorher zu markieren
- Nach dem aktualisieren sollten die Ausrüstungen im Lieferschein zur Verfügung stehen

Lieferschein

- Lieferschein wie gewohnt erstellen
- Nachdem Bestätigen auf den Reiter „Ausrüstung hinzufügen“ wechseln
- Auf der rechten Seite mit dem „+“ in der Spalte „Einzigartige Ausrüstung“ die einzelnen Ausrüstungen aufklappen und auswählen



- Zusätzlich können unterhalb weitere Angaben gemacht werden. Diese sind nicht Pflicht
- Auf dem Reiter „Ausrüstungen“ sind jetzt die hinzugefügten Ausrüstungen zu sehen. Diese werden bei nächsten erzeugen einer PDF-Dokuments mit eingefügt
- Wichtig! Nicht aus dem Lieferschein die Rechnung erzeugen, da evtl. nicht alle Positionen aus der Bestellung in den Lieferschein übernommen werden

From:

<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:

<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:ausuestungen&rev=1619978944>

Last update: **2021/05/02 20:09**